

## Quickconnect 120 Emergency



**36 W 230 V IP 65 CCT3000-5000K 4000-4400lm CRI>80 PF >0,9**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Referenz       | QC12036E        |
| Abmessungen    | 1200 x 83 mm    |
| Höhe           | 63 mm           |
| Material       | Polycarbonat    |
| LED            | LG 2835         |
| Farbtemperatur | 3000/4000/5000K |
| Lumen at 3000K | 4000 lm         |
| Lumen at 4000K | 4400 lm         |
| Lumen at 5000K | 4200 lm         |
| CRI            | >80             |
| Abstrahlwinkel | 110°            |
| IK             | IK08            |
| Energielabel   | C               |

### Bemerkungen

- Betriebsdauer der Batterie > 3,5 Stunden
- Led-Anzeige Rot = Aufladen
- Led-Anzeige Grün = vollständig aufgeladen
- Led-Anzeige Grünes Blinken = Selbstdiagnose
- Test-Taste = Ja